

Digta▶

EINFACH PROFESSIONELL DIKTIEREN

DIGTA CORDEX DAS KABELLOSE USB-DIKTIERMIKROFON



MADE IN GERMANY



Digta CordEx

Genießen Sie beim Diktieren volle Bewegungsfreiheit.

Das Digta CordEx verbindet die Vorzüge stationären Diktierens mit der Flexibilität eines mobilen Geräts. Der Anwender ist beim Diktieren nicht mehr durch ein Kabel an den PC gebunden. Der extra breite, vierstufige Schiebeschalter erleichtert das Handling zusätzlich durch seine intuitive Bedienbarkeit. Besonders wichtig für die neue Form des dynamischen Diktierens: Die lange Betriebsdauer des Akkus wird durch einen optionalen Wechselakku praktisch unbegrenzt. Die professionellen Details im Überblick:

- Ergonomisches Design
- Farbdisplay mit Statusanzeigen und Menüsteuerung
- Sprachdaten-Zwischenspeicher
- Keine Funkzulassung erforderlich (auch im medizinischen Bereich einsetzbar)
- Inklusive Dockingstation als
 - Funk-Basisstation
 - USB-Datenschnittstelle zum PC
 - Ladestation (für Gerät und optionalen Wechselakku)
 - Anschlussmöglichkeit für Fußschalter
- Steuern von PC-Software mittels Hot-Keys möglich

www.grundig-gbs.com

Infoline: +49 (0) 911-47 58-1

Ihr Grundig Business Systems Partner:



Inklusive Docking Station ...



... und kombinierbar mit
RFID-/Barcode-Lesegerät



turn voice into  action

GRUNDIG
Business Systems

Bedienelemente

LED Leuchtband: 3-farbig	Ein/ Aus, Menü
Eingebauter Lautsprecher	
Grafisches Farbdisplay	3 Bedientasten (Info/ Index, Aufnahme, Einfügen)
Schiebeschalter für Aufnahme/ Wiedergabe, Stopp, schneller Vorlauf, Rücklauf	3 frei belegbare Funktionstasten
	USB-LED



FUNKTIONEN/AUSSTATTUNGEN

SOUNDKARTE	Eingebaute Soundkarte für optimale Sprachwiedergabe
4 FUNKTIONS-SCHIEBE-SCHALTER	Aufnahme/Wiedergabe, Stopp, Schneller Vorlauf, Rücklauf
FUNKTIONSTASTEN	3 Bedientasten – Aufnahme, Einfügen, Info/Index 3 Funktionstasten – 3-fach frei belegbar mit beliebigen Windows-Steuerungsfunktionen
LED'S	Aufnahme: rot, Einfügen: orange, Info: blau
DISPLAY	Farbdisplay für Statusanzeige und Menüsteuerung Feldstärke, Zwischenspeicher, Akkuladung, Betriebsarten (Aufnahme, Wiedergabe, Pause, Stopp)
ERGONOMIE	Ergonomische Bedienung, langes Gehäusedesign für ermüdungsfreies Diktieren
DATEIFORMAT	Bedingt durch jeweilige Applikation (z. B. DSS)
NOTSTROMBETRIEB	Wechseleinsatz zur Verbindung des Mikrofons mit dem PC (USB, nur zur Stromversorgung)

TECHNISCHE DATEN MIKROFON

DISPLAY	Grafisches Farbdisplay (OLED) 132 x 64 Pixel
USB-VERBUNDGERÄT	USB Audio Device, USB HID
FREQUENZBEREICH	200 Hz–7500 Hz ± 2 dB
FUNKÜBERTRAGUNG	RF 2,4 GHz Transceiver, ISM-Band, GFSK-Modulation
DATENRATE	Max. 2 Mbit/s bei Funkübertragung
SENDELEISTUNG	Max. 1 mW
REICHWEITE	bis max. 8 m
LAUTSPRECHER	Dynamischer Lautsprecher, Durchmesser 28 mm, Ausgangsleistung 300 mW
LEISTUNGS-AUFNAHME	Max. 650 mW
STROMVERSORGUNG	Akku Li-Polymer 950 mA, 3,7 V
BETRIEBSDAUER	Ca. 8 Stunden Aufnahme
GEHÄUSEFARBE	Sonic Black
ABMESSUNGEN	Länge 212 mm, Breite 40 mm, Tiefe 20 mm
LAGERTEMPERATUR	-20°C bis +50°C
BETRIEBSTEMPERATUR	0°C bis +40°C
GEWICHT	ca. 116 g inkl. Akku
SYSTEMANFORDERUNGEN	Windows 8 / 7 / Vista, USB 1.1-Schnittstelle

TECHNISCHE DATEN DOCKINGSTATION

ANZEIGE	LEDs für Ladung: gelb, USB: grün
PC-SCHNITTSTELLE	USB 1.1-Schnittstelle, Anschlusskabel USB A/ Mini-USB-Stecker
STROMVERSORGUNG	USB (self-powered – 500 mA) und Netzteil
GEHÄUSEFARBE	Sonic Black
ABMESSUNGEN	Höhe 136 mm, Breite 46 mm, Tiefe 138 mm
GEWICHT	ca. 254 g (ohne Kabel)

LIEFERUMFANG

Digta Cordex, inklusive Akku
Docking Station, inkl. USB-Anschlusskabel und Adapter für kabelgebundene Stromversorgung, Netzteil
Zusammen mit weiterer Diktier- oder Spracherkennungssoftware erhältlich. Fragen Sie Ihren Grundig Business Systems Partner.

OPTIONALES ZUBEHÖR

BARCODELESER	Digta Scan 404
RFID-LESER	Digta RFID 414
WECHSELAKKU	Akku Li-Polymer 950 mA, 3,7 V
DOCKINGSTATION	Digta CordEx Station

SERVICEHOTLINE FÜR TECHNISCHE FRAGEN: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. Printed in Germany.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: HNE 6161 04/2014